

C 1.9

Kommandoplan Elektrizitätswerk Schwyz AG (ost / 1029 Hz)

Funktion		TRE Kommando		Schaltzeit (Schaltzeitänderungen vorbehalten)	Steuerleiter-Kennzeichnung		
					alte Kennzeichnung	neue Kennzeichnung Leiter-Nr. Zusatz-Nr.	
Boiler-Nacht	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	00	Schaltzeiten variabel	Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	01		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	02		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	11		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 4h / 100 - 400 Liter	12		Ein 4h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(1)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	03		Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	10		Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 6h / 500 - 1000 Liter	13		Ein 6h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(2)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	04		Ein 8h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(3)
	Boiler Nacht 8h / über 1000 Liter	14		Ein 8h in der NT-Zeit	braun-weiss	2	(3)
Boiler Tag	Boiler Tag Spitzensperrung	21		Aus 11.00-12.00	violett-weiss	3	(1)
Elektro-Heizungen	Speicherheizung Nachtaufladung	30, 31, 32	Schaltzeiten variabel	Ein 8h in der NT-Zeit	braun-blau	5	(1)
	Speicherheizung Tagnachladung 1	40		Ein 4h (18.00-22.00)	violett-grau	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 2	41		Ein 4h (12.00-16.00)	violett-rot	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 3	42		Ein 6h (12.00-18.00)	violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 4	43		Ein 10h (12.00-22.00)	violett-grün	5	(9)
	Speicherheizung Tagnachladung 5	44		Ein 14h (07.00-11.00 und 12.00-22:00)	violett-grün	5	(9)
Sperrbare Verbraucher	Sperrbare Verbraucher vor 2020	20	Schaltzeiten variabel	Aus Flexibel	violett-rot	4	(1)
	Sperrung Direktheiz./Wärmepumpe vor 1986	22		Aus 1h in der HT-Zeit (11.00-12.00)	violett-blau	5	(5)
	Sperrung Direktheizung ab 1986	28		Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	5	(8)
	Sperrung Wärmepumpe ab 1986	29		Aus 2x1h (1x1h HT- und 1x1h NT-Zeit)	violett-blau	6	(1)
	Sperrbare Verbraucher (Tarif S)	80		Aus 6h innerhalb 24h		6	(2)
	Sperrbare Verbraucher EEA	82		Aus Flexibel		6	(4)
Not-ansteuerung	Notansteuerung EEA <30kVA	84		Ein in Notsituation		4	(4)
	Notansteuerung Verbraucher	85		Ein in Notsituation		4	(2)
	Notansteuerung Ladestation	86		Ein in Notsituation		4	(3)
Beleuchtungen	Strassenbeleuchtung ganznacht	70	Fotozelle	Ein/Aus Fotozell	braun-grün	7	(1)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	71		Ein Fotozelle/Aus 00.30	violett-grün	7	(2)
	Strassenbeleuchtung halbnacht	72		Ein/Aus Fotozelle (Aus 00.30-05.00)	violett-grün	7	(3)
	Strassenbeleuchtung Sparschaltung	73		Ein/Aus Fotozelle (Aus 23.00-05.30)	violett-grün	7	(4)

Steuerleiter-Kennzeichnung gem. WV-CH 6.2

- Steuerpolleiter grau
 - Steuerneutralleiter hellgrau mit Leiternummer 0
 - Steuerleiter ab TRE hellgrau mit Leiternummer 1-9
 - Schaltdraht hellgrau

Ein ≈ 230 VAC
 Aus ≈ 0 VAC

Dieser Kommandoplan gilt für folgende Versorgungsgebiete

EWS ost: Alpthal, Brunnen, Gersau, Oberiberg, Rigi, Rothenthurm, Steinerberg, Stoos, Vitznau ost